


Kätzchen

Kurzbeschreibung

4 Widerstände 150 Ohm braun-grün-braun
2 Widerstände 33KOhm orange-orange-orange
2 Kondensatoren 220µF Polung: Rille => +
2 Transistoren : Symbol beachten (Halbmond)
2 LED: Mitte ist der mittlere Anschluss, kurz ist der kurze äußere Anschluss, lang ist der längere äußere Anschluss.



Kätzchen



Tiger



Aufbauhinweise:

Plan auf Holzbrettchen legen (Löcher beachten!)
Reissnägel einschlagen
Reissnägel verzinnen
Drahtverbindungen löten
Bauteile löten, dabei auf Einbaurichtung achten!
Letzte Kontrolle, ob alles richtig ist
Batterie anschließen, Polung beachten!
Bild auf Rückseite aufkleben, Löcher beachten!